

نوع الرمز	معناه	مثال
0	يجب إدخال رقم (من 0 حتى 9)	000-0000 (000) يجب عليك إدخال رقم الهاتف بشكل كامل مع الرمز الدوري
9	يجب إدخال رقم (من 0 حتى 9) مع إمكانية تركه فارغا	000-0000 (999) يجب عليك إدخال رقم الهاتف، ولكن الرمز الدولي ليس إجباريا
#	يمكن إدخال رقم، أو فراغ، أو إشارة الـ + والـ - أو لا شيء	#00 يجب عليك إدخال رقم ثنائي سالب أو موجب
L	يجب إدخال حرف	LL009 يجب إدخال كود مؤلف من حرفين ثم رقمين أو ثلاث أرقام
?	يمكن إدخال حرف أو تركه فارغا	00LL? يجب عليك إدخال رقمين ثم حرفين أو ثلاثة حروف
A	يجب إدخال حرف أو رقم	AAAA كود مؤلف من أربع خانات، قد تكون حروفا أو أرقاما أو حروفا وأرقاما
a	يمكن إدخال حرف أو رقم أو تركه فارغا	000a كود مؤلف من ثلاث أرقام ثم من الممكن اتباعه بحرف أو رقم
&	يجب إدخال حرف أو رمز أو مسافة	"ISBN"&&&0 رمز ISBN متبوعة برقم بالبداية ورقم بالنهاية، وما بين الرقمين يجب إدخال ثلاث خانات، إما حروف أو رموز أو مسافات
C	يمكن إدخال حرف أو رمز أو مسافة أو تركه فارغا	"ISBN"0CCCC0 رمز ISBN متبوعة برقم بالبداية ورقم بالنهاية، وما بين الرقمين خانة أو اثنتين أو ثلاثة أو بدونها، وهي إما حروف أو رموز أو مسافات
. , : ; - /	حروف الفصل بين التواريخ والأوقات وفاصلة الآلاف (يجب اختيارها بناء على نوع الرموز في جهازك الشخصي)	90/90/0000 تاريخ يبدأ برقم أو اثنين، ثم / ثم رقم أو اثنين، ثم / ثم أربعة أرقام
>	تحويل كل الحروف التالية لحرف كبير	>LLLLLLL خمس حروف جميعها أحرف كبيرة
<	تحويل كل الحروف التالية لحرف صغير	<00L0L0 كود مؤلف من رقمين ثم حرف ثم رقم ثم حرف ثم رقم، وجميع الحروف بالأحرف الصغيرة
!	جعل التعبئة تبدأ من اليسار لليمين	000-0000! (999) رقم الهاتف يكتب برمز دولي أو بدونها، وسيتم التعبئة به من اليسار لليمين
\	سيتم عرض الأحرف التي تلي الرمز كما هي	0000/ North كود يكتب أربع أرقام وسيكتب بعدها كلمة شمال North
""	النص الذي بين إشارتي التنصيص سيتم عرضه كما هو	000" NO3"LL كود يكتب ثلاث أرقام ثم كلمة NO3 ثم حرفين

